

AUFWICKELVORRICHTUNG FÜR ÜBERZÄHLIGE KETTFÄDEN / FADAB



Fäden vom Kettbaum abnehmen

CREALET AG
Alte Schmerikonerstrasse 3
8733 Eschenbach/SG
Switzerland
Tel. +41 (0) 55 286 30 20
Fax +41 (0) 55 286 30 29
E-Mail info@crealet.com

www.crealet.com

ÜBERSICHT

Es kommt häufig vor, dass mehr Kettfäden auf einen Kettbaum einer Webmaschine aufgewickelt sind, als für das Weben des geplanten Gewebes erforderlich sind.

Die überschüssigen Kettfäden auf dem Kettbaum sind häufig beabsichtigt, damit auf jeden Fall ausreichend Kettfäden für das Gewebe zur Verfügung stehen.

VORTEILE

- Einfache Bedienung
- Wartungsfrei
- Tragbare Einheit
- Schutz gegen das Verheddern mit benutzten Kettfäden



STUFENLOSE ABWICKELSPANNUNG

AUFWICKELN ÜBERZÄHLIGER KETTFÄDEN

Um das Verheddern überzähliger Kettfäden mit den benutzten Kettfäden zu verhindern, ist es erforderlich, die Fäden vom Kettbaum abzunehmen. Die eigenständige Aufwickelvorrichtung ermöglicht es, einzelne Fäden oder Fadenbündel regelmässig auf eine Aufnahmespule zu ziehen und aufzuwickeln. Die Abwickelspannung der Fäden oder Fadenbündel kann auf stufenlos eingestellt werden. Ist die Aufnahmespule voll, kann das Material problemlos vom Konus genommen werden, indem man die vordere Scheibe entfernt. Bei Stillstand der Produktionsmaschine, wegen einer Fehlerbehebung oder ähnlichem, ist es nicht erforderlich, die Aufwickelvorrichtung auszuschalten. Nur bei längerem Stillstand, z. B. über Nacht, wird es empfohlen. Eine Kontrollleuchte zeigt an, ob die Vorrichtung angeschlossen ist oder nicht. Diese tragbare Aufwickelvorrichtung kann hinter jeder Bandwebmaschine und breiten Webmaschine platziert werden.

TECHNISCHE DATEN

- Netzspannung 230V, 50/60 Hz
- Spulendurchmesser 220 mm
- Spulenlänge 83 mm
- Rohr 64 mm
- Wickelgeschwindigkeit 0-70 M/Min.
- Zugbelastung 0-9.8 N

MASSE & GEWICHT

- L = 250 mm
- B = 325 mm
- H = 355 mm
- G = 21.400 kg

